

## 3D skener Sense

Snimate svoj svet u 3D i otkrijte moæ fizièke fotografije sa 3D skenerom Sense kompanije 3D Systems. Jednostavan, brz i moæan za vaše omiljene 3D uspomene.

Veliko ili malo, skenirajte sve

3D skener Sense ima najširi raspon skeniranja u svojoj kategoriji zahvaljujuæi automatskom podešavanju za velike i male objekte.

Za život u pokretu

Ruèna mobilnost daje slobodu spontanog skeniranja, na svakom koraku.

Usredsredite se na ono što je važno

Automatsko prepoznavanje objekata omoguæava razdvajanje bližih objekata od pozadine.

Laka obrada

Zahvaljujuæi brzom softverskom opsecanju, poboljšanjima i raznim alatima, 3D skener Sense za nekoliko minuta može pripremiti vaše skenove za 3D štampu. Kompatibilan je sa svim 3D printerima.

Od fizièkog ka digitalnom i obrnuto

Potpuno integrisan sa vašim 3D printerom, 3D skener Sense vam omoguæava transfer skenova direktno za 3D štampu, bilo kod kuæe ili kroz "Cloud" štampu.

Cene i zvaniènu ponudu zatražite od 3D-CADDIT D.O.O.

ProspektVideo uputstvaUputstvoFAQ

Osnovne karakteristike:

- Podržani operativni sistemi: Windows 7 ili viši, Mac OS X 10.8 ili viši
- Maksimalna potrošnja struje: 2,25 W
- Volumen skeniranja: min. 0,2 x 0,2 x 0,2 m / max. 3 x 3 x 3 m
- Dimenzije (Š x H x D): 12,9 x 17,8 x 3,3 cm
- Radni opseg: min. 0,35 m / max. 3 m
- Dubina slike (Š x H): 240 x 320 px
- Vidno polje: 45o horizontalno, 57,5o vertikalno, 69o dijagonalno
- Prostorna x/y rezolucija (na 0,5 m): 0,9 mm
- Dubinska rezolucija (na 0,5 m): 1 mm
- Radna temperatura: 10-40oC
- Povezivanje: USB 2.0 / USB 3.0
- Format podataka: 16-bit
- Maksimalan broj frejmova: 30 fps
- Dužina USB kabla: 213 cm
- Veličina kolor slike (Š x H): 240 x 320 px
- Garancija: 1 godina
- Preporučena konfiguracija računara: Intel Core i5 ili ekvivalentni procesor, RAM 2 GB minimalno, 1280 x 1024 minimalna rezolucija ekrana, 32-bit kolor, 4 GB slobodnog prostora na disku.
- Preporučeni tableti: Microsoft Surface Pro 2 i noviji modeli.

Pripadajuća oprema: 3D skener sa USB kablom, softver Sense (Windows ili Mac, elektronsko preuzimanje), uputstvo za povezivanje. Neophodna je elektronska aktivacija skenera.

Saznajte više o ovome...

{youtube}wApoCgSYy0U{/youtube}

{youtube}MufXehiYfMI{/youtube}